

Wartungspaket		
Anwendungsbreite		
Verwendung		zur Konfiguration, Analyse und Wartung von TCS-Anlagen
Funktionalität Anzeigen, Schalten, Steuern		
zugelassen für		Hilfsprogramme
Anwendung		zur vereinfachten Programmierung
Vollversionen für Anwenderprogramme		eingeschränkt enthalten (kostenpflichtige Freigabeschlüssel erforderlich)
Lieferumfang		
Wartungspaket		FBI1210-0 (inkl. Produktinformation)
Wartungsinterface mit USB-Anschluss		1x
TCS-Datenträger (CDROM)		1x
Adapterplatte		1x
Hörer zum Testen von Sprechverbindungen		1x
Verbindungskabel		zum Anschluss

Wartungsinterface, USB		
Interface-Eigenschaften		
Verbindung		PC (Laptop) mit TCS-Anlage
Zustandsanzeige		für Betriebsmodi und Übertragungsstatus
USB-Anschluss		standardisiert
galvanische Trennung		zwischen TCS-Anlage und PC
Elektrische Eigenschaften		
Eingangsstrom I(a)	mA	0,6
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	11
Eingangsstrom I(Pmax), maximal	mA	14
Inbetriebnahme und Wartung		
Interfacebetrieb		Systemtreiber notwendig
Schnittstellen		USB1.1 USB2.0
Abmaße in H x B x T		
Wartungsinterface		20 x 95 x 42
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 bis +40

Wartungspaket aus Interface und Hilfsprogrammen zur Konfiguration, Analyse und Wartung von TCS-Anlagen.

FBI1210-0



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88

(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:
039 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de