

Videosignalumschalter, vierfach		
Anwendungsbreite		
Verwendung		zur Umschaltung zwischen vier Videosignalen auf einen (oder mehrere) Video-Innenstationen Zusammenschaltung von bis zu 5 VSW04 möglich
Funktionalität		
Anzahl Eingänge		4
Anzahl Ausgänge		1
automatische Umschaltung		zur jeweils rufenden Außenstation
gezielte Aktivierung		durch Verbinden der P-Ader mit S1, S2, S3 oder S4 wird entsprechender Eingang aktiviert
automatische Weiterschaltung		Klemme step und P für mehr als 5 s miteinander verbinden, dadurch automatische Weiterschaltung um einen Eingang alle 6 s
manuelle Weiterschaltung		Klemme step und P für weniger als 5 s miteinander verbinden, VSW04 schaltet einen Eingang weiter
Elektrische Eigenschaften		
Versorgungsspannung	V	24
Eingangsstrom I(a), in Ruhe	mA	0,4
Eingangsstrom I(P), in Ruhe	mA	21
Mechanische Eigenschaften		
Montageform		Hutschienenmontage
Gehäuseform		Reiheneinbaugeschäft
Material Gehäuse		Kunststoff
Gewicht	g	200
Abmaße in H x B x T		
Reiheneinbaugeschäft	mm	104 x 90 x 70
Teilungseinheiten	TE	6
Klimatische Eigenschaften		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	0 bis +40
Lieferumfang		
Videoschalter, vierfach		VSW04-SG (inkl. Produktinformation)

Videoschalter zur gezielten Auswahl von einer aus bis zu zwei Kameras.

VSW04-SG



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline
041 94 - 988 11 88

(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:
039 33 - 87 99 81
per Mail an:
hotline@tcsag.de