

Einbau-Türöffner-Relais		
<b>Funktionalität Steuern, Schalten, Speichern</b>		
Türöffnerfunktion		mit potentialfreiem Relaiskontakt (Wechsler 24 V / 2 A)
Türöffner-Anschluss		Gleichstrom-   Wechselstrom-   Ruhestromtüröffner
<b>Elektrische Eigenschaften</b>		
versorgungsspannung	V	24
Anschluss an		an R- und P-Klemme der Außenstation
zusätzliche Hilfsklemme		zum einfachen Anschließen eines Türöffners
<b>Mechanische Eigenschaften</b>		
Montage		direkt in der Außenstation (PDS / PES / PUK / AD1 / AD2 / AD3)   in einer Unterputzdose unter der Außenstation (PAK)   hinter bauseitigen Frontblenden (Einbau-Außenstationen)
Gewicht	g	10
<b>Inbetriebnahme- und Wartungs-Eigenschaften</b>		
Programmierung		nicht erforderlich
<b>Abmaße in H x B x T</b>		
Reiheneinbaugeschäube	mm	34 x 28 x 8,5
Anschlussdurchmesser	mm	0,3 bis 1,4
<b>Klimatische Eigenschaften</b>		
zulässige Umgebungstemperatur	°C	-20 bis +50
<b>Lieferumfang</b>		
Einbau-Türöffner-Relais für Außenstationen		FAA1100-0600 (inkl. Produktinformation)

Einbau-Türöffner-Relais zum gezielten Türöffnen bei mehr als einer Außenstatione.

**FAA1100-0600**



Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline  
**041 94 - 988 11 88**

(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen per Fax an:  
**039 33 - 87 99 81**  
per Mail an:  
**hotline@tcsag.de**